

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD aus deutscher Herstellung erworben.

Lieferumfang:


- Leuchtgehäuse
- Montagekit (3 Dübel, 3 Schrauben, 3 Silikonschläuche, 3 Dichtungsscheiben, Inbusschlüssel)

Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,5
- Bohrmaschine

Montage:

1. Entfernen Sie die unten angebrachten Schrauben, welche das Leuchtgehäuse mit der Wandplatte verbinden. Das Leuchtgehäuse wird von oben von der Wandplatte ausgehängt.
2. Halten Sie nun die Wandplatte an die Wand und zeichnen Sie die drei benötigten Bohrlöcher an. Bohren Sie die Löcher in die Wand und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet!
3. Durchstoßen Sie die Gummidichtung mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Schraubendreher). Bitte verwenden Sie hierzu kein Messer, die entstandenen Schlitzlöcher können weiter aufreißen und Undichtigkeit verursachen! Ziehen Sie jetzt das Anschlusskabel durch die Gummidichtung. Setzen Sie anschließend jeweils eine Dichtungsscheibe zwischen Schraube und Wandplatte und schrauben Sie diese daraufhin an der Wand fest.
4. Schließen Sie daraufhin die drei Adern an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Adern in die richtige Öffnung geklemmt werden.



Links befindet sich der Nullleiter (N), die blaue Ader. In der Mitte befindet sich die Erdung, grün-gelbe Ader. Rechts befindet sich die Phase (L), braune oder schwarze Ader. Vor dem Anklemmen muss bei jeder Ader ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Um die Adern sicher in die vorgesehene Buchsen zu klemmen genügt ein leichtes Drücken auf die entsprechende Klemme. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

5. Befestigen Sie nun das Leuchtgehäuse wieder an der Wandplatte, in dem sie es von oben einhängen. Befestigen Sie anschließend mit den in Schritt 1 entfernten Schrauben wieder das Leuchtgehäuse mit der Wandplatte.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die LED-Lampen sind elektronische Geräte und damit empfindlich gegen Überspannung. Aus diesem Grund empfiehlt LCD den Einbau eines Überspannungsschutzes (SPD) um die Gefahr einer Beschädigung zu vermeiden. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.

Dieses Produkt enthält eine eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



Montageanleitung für Wandleuchte Typ 3008

Maße:

Höhe: 30,00 cm
Wandabstand: 4,50 cm
Breite: 17,00 cm

Leuchtmittel:

1× LED 12 Watt



Typ 3008