

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD aus deutscher Herstellung erworben.

Lieferumfang:

- Steckdosensäule
- Inbusschlüssel SW 2,5

Benötigtes Werkzeug/Material:

- Bohrschrauber
- Schrauben/Dübel

Montage:

1. Lösen Sie die drei seitlichen Schrauben und nehmen Sie den Säulenfuß ab indem Sie diesen nach unten herausziehen. Durchstoßen Sie die Gummidichtung mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Schraubendreher). Ziehen Sie jetzt das Anschlusskabel durch die Gummidichtung. Befestigen Sie nun den Säulenfuß am Boden. Die Befestigungslöcher vom Säulenfuß können bei Bedarf zum Anzeichnen verwendet werden.
2. Schrauben Sie nun den innenliegenden Kabelverbinder auf der offenen Seite auf, führen die das Kabel durch die Kappe und schließen Sie daraufhin die drei Adern an den Anschlussblock an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Adern in die richtige Öffnung geklemmt werden.



Blaues Kabel = Nullleiter (N)
Grün/Gelbes Kabel = Erdung
Braunes Kabel = Phase (L)

Schrauben Sie nun den Verbinder wieder zusammen, achten Sie hierbei auf den richtigen Sitz der Dichtung.

3. Setzen Sie jetzt das Gehäuse auf den Säulenfuß, achten Sie darauf, dass das Kabel nicht zwischen Säulenfuß und Gehäuse eingeklemmt wird. Befestigen nun wieder die drei seitlichen Schrauben.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden! Für die Installation und den Betrieb dieser Steckdosensäule sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Steckdosensäulen nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.



Montageanleitung für Steckdosensäule Typ 022

Maße:

Höhe: 36,00 cm
Breite: 10,00 cm
Tiefe: 10,00 cm



Typ 022