

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.

Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. LED
- Montagekit (2 Schrauben, 2 Dübel, 2 Dichtungsscheiben, Inbusschlüssel SW 2,5)

Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,5
- Bohrmaschine
- Schlitzschraubendreher

Montage:

1. Lösen Sie die zwei seitlichen Madenschrauben mit dem Inbusschlüssel. Nehmen Sie nun die Wandplatte ab. Setzen Sie daraufhin den innenliegenden Schalter auf die gewünschte Lichtfarbe.
2700 Kelvin = extra warm-weiß
3200 Kelvin = warm-weiß
4000 Kelvin = kalt-weiß
2. Durchstoßen Sie die Gummidichtung mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Schraubendreher). Bitte verwenden Sie hierzu kein Messer, die entstandenen Schlitzte können weiter aufreißen und Undichtigkeit verursachen! Ziehen Sie jetzt das Anschlusskabel durch die Gummidichtung.
3. Halten Sie daraufhin die Wandplatte an die Wand und zeichnen Sie die zwei Bohrlöcher an. Bohren Sie nun beide Löcher in die Wand und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet! Setzen Sie anschließend zuerst jeweils eine Dichtungsscheibe zwischen Schraube und Wandplatte und schrauben Sie diese daraufhin an der Wand fest.
4. Schließen Sie nun die drei Adern an die jeweils vorgesehene Hebelklemme in der Leuchte an. Vor dem Anklemmen muss bei jeder Kabelader ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!
5. Stecken Sie jetzt den Leuchtenkorpus auf die Wandplatte und befestigen Sie diese wieder mit den zwei Madenschrauben. Achten Sie darauf, dass die innen liegenden Kabel nicht zwischen Wandplatte und Leuchtenkorpus eingequetscht werden.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die LED-Lampen sind elektronische Geräte und damit empfindlich gegen Überspannung. Aus diesem Grund empfiehlt LCD den Einbau eines Überspannungsschutzes (SPD) um die Gefahr einer Beschädigung zu vermeiden. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.



Montageanleitung für Up & Down Wandleuchte Typ 5169, 5170 und 5171

Nur für die Wandmontage

Maße:


Höhe: 10,00 cm
Breite: 10,00 cm
Tiefe: 13,20 cm

Leuchtmittel:

2x5 W, LED
ca. 2700/3200/4000
Kelvin, 2x520-610 lm



Typ 5169



Typ 5170



Typ 5171