

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.

Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. Fassung
- Montagekit (3 Befestigungsdübel)

Benötigtes Werkzeug:

- Bohrmaschine
- Maul-/Steckschlüssel 10 mm
- Schlitzschraubendreher

Montage:

1. Entfernen Sie die Dichtungskappe auf der Unterseite der Leuchte und stellen Sie daraufhin den Leuchtenfuß auf den Boden und zeichnen Sie die benötigten Bohrlöcher an.
2. Bohren Sie nun die Löcher in den Boden (6 cm Dübellänge) und setzen Sie die Dübelhülsen mit Dübelschrauben (ohne Unterlegscheiben, Federringe und Muttern) ein, sodass die Gewinde oben heraussehen.
3. Durchstoßen Sie nun an der Dichtungskappe eine der Gummidichtungen zur Kabeldurchführung mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Schraubendreher). Bitte verwenden Sie hierzu kein Messer, die entstandenen Schlitzte können weiter aufreißen und Undichtigkeit verursachen! Ziehen Sie jetzt das Anschlusskabel durch die Gummidichtung.
4. Schrauben Sie nun den innenliegenden Kabelverbinder  auf der offenen Seite auf, führen die das Kabel durch die Kappen und schließen Sie daraufhin die drei Adern an den Anschlussblock an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Adern in die richtige Öffnung geklemmt werden.



Blaues Kabel = Nullleiter (N)
Grün/Gelbes Kabel = Erdung
Braunes Kabel = Phase (L)

Schrauben Sie nun den Verbinder wieder zusammen, achten Sie hierbei auf den richtigen Sitz der Dichtung.

5. Setzen Sie nun den Verbinder als auch die Dichtungskappe wieder in die Leuchte ein.
6. Führen Sie den Rest des Kabels vorsichtig in die Leuchte ein und setzen Sie die Leuchte auf die 3 Dübelschrauben auf. Setzen Sie nun die Unterlegscheiben, Federringe und Muttern auf die Schrauben drehen Sie die Muttern fest.
7. Setzen Sie nun ein E27-Leuchtmittel ein und drehen Sie im Anschluss das Opalglas auf die Leuchte auf.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.



Montageanleitung für Standleuchte Typ 5200 und Typ 5201

Maße Typ 5200:

Länge: 60,00 cm
Durchmesser: 12,00 cm

Maße Typ 5201:

Länge: 90,00 cm
Durchmesser: 12,00 cm

Leuchtmittel:

1× max. 18 Watt E27



Typ 5200



Typ 5201