

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.


Lieferumfang:

- Leuchtgehäuse, inkl. Fassung
- Montagekit (2x Schrauben, 2x Dübel, 2.5 Inbusschlüssel)

Benötigtes Werkzeug:

- Bohrmaschine
- Kreuzschlitz- & Schlitzschraubendreher

Montage:

1. Lösen Sie zunächst die zwei Schrauben die sich unten seitlich an der Stehleuchte befinden und ziehen Sie den Leuchtenfuß vorsichtig heraus. Stellen Sie daraufhin den Leuchtenfuß auf den Boden und zeichnen Sie die benötigten Bohrlöcher an.
2. Bohren Sie nun die Löcher in den Boden und setzen Sie die Dübel ein. Ziehen Sie jetzt das Anschlusskabel durch die Kabeldurchführung und schrauben Sie den Leuchtenfuß mit den 2 Befestigungsschrauben fest.
3. Schrauben Sie nun den innenliegenden Kabelverbinder  auf der offenen Seite auf, führen die das Kabel durch die Kappen und schließen Sie daraufhin die drei Adern an den Anschlussblock an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Adern in die richtige Öffnung geklemmt werden.



Blaues Kabel = Nullleiter (N)
Grün/Gelbes Kabel = Erdung
Braunes Kabel = Phase (L)

Schrauben Sie nun den Verbinder wieder zusammen, achten Sie hierbei auf den richtigen Sitz der Dichtung.

4. Setzen Sie jetzt das Gehäuse auf die Leuchte, achten Sie darauf, dass Sie das Kabel nicht zwischen Leuchtenfuß und Gehäuse einklemmen. Befestigen Sie diese wieder mit den zwei Schrauben.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.



Montageanleitung für Standleuchte Typ 5112

Maße:

Länge: 80,00 cm
Breite: 10,00 cm
Ausladung: 13,00 cm

Leuchtmittel:

1× 8 Watt LED



Typ 5112